


INS



tytuł rysunku:		Rozdzielnica RP1.2 - schemat i widok		skala: -	
część nr.:	branża:	rodzaj projektu:	format arkusza:	numer rysunku:	
2/3	Elektryczna	PW	210x297	EL-04	



1	FO1	Wyłłącznik nadprądowy S301; B16A
2	FO2,4	Wyłłącznik nadprądowy S301; B10A
1	GN	Gniazdo na szynę T35
1	RPw1	Rozdzielnica węgkowa z drzwiami stal. płas.Global Line KLV-U-4/56
2	N,PE	Liśtwy przyłączeniowe izolowane 1x25mm2+16x16mm2
1	L1,2,3	Liśtwy przyłączeniowe izolowane 3P+N
9	FG1-9	Wyłłącznik nadprądowy S301; B16A
1	FG10	Wyłłącznik nadprądowy S301; B6A
1	FRPG	Wyłłącznik różnicowoprądowy 3-faz. P304; 25A, 30mA
1	FGS2	Wyłłącznik nadprądowy S303; B16A
1	FGS1	Wyłłącznik nadprądowy S303; B32A
1	FRPGS	Wyłłącznik różnicowoprądowy 3-faz. P304; 40A, 30mA
4	FO3,5- FO7	Wyłłącznik nadprądowy S301; B6A
1	FRPO	Wyłłącznik różnicowoprądowy 1-faz. P304; 25A, 30mA
3	H1÷3	Lampka sygnalizacyjna L304 niebieska
3	FH1÷3	Wyłłącznik nadprądowy S301; B6A
1	QZ	Rozłłącznik izolacyjny FR303; 400V,40A
Typ: dane techniczne		
Ilość	Oznaczenie	

tytuł rysunku:				skala:	
Rozdzielnica RP1.2 - schemat i widok				-	
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:		numer rysunku:
3/3	Elektryczna	PW	210x297		EL-04
Projekt stworzony programem autorskim - DOL 1994 w/24 poz.83. Wszelkie prawa zastrzeżone. Złoty Kłobas, Rozdzielnice, rozdzielniczniki, wyłłączniki, aparaty łączeni					
Wszelkie prawa zastrzeżone. Złoty Kłobas, Rozdzielnice, rozdzielniczniki, wyłłączniki, aparaty łączeni					